

Feu arrière droit dynamique rond 3 fonctions 12-24v connexion rapide mâle 8 pin Techni-Power

Référence : P2A61216629



Détails

Feu de signalisation arrière à LED 3 fonctions (clignotant, stop, position) et catadioptré.

Ce feu est également équipé de 2 connecteurs rapides 8 PIN pouvant recevoir un câble de liaison ou un accessoire lumineux à connexion rapide de la gamme TECHNI-POWER.

Feu de signalisation arrière à LED 3 fonctions (clignotant, stop, position) et catadioptré.

Ce feu est également équipé de 2 connecteurs rapides 8 PIN pouvant recevoir un câble de liaison ou un accessoire lumineux à connexion rapide de la gamme TECHNI-POWER.



Caractéristiques	
Longueur (mm)	140 mm
Largeur (mm)	140 mm
Sens	Droite
Hauteur (mm)	45 mm
Entraxe de fixation (mm)	50-115 mm
Forme	Rond
Indice de protection	IP67
Fonction	3
Voltage (V)	12-24 V
Clignotant dynamique	Oui
Connexion	Mâle
Types de produits	FEU ARRIÈRE
Connecteur	8 PIN
Quantité dans conditionnement de vente	1