

Prise mobile Ip67 3 phases - terre 380v 32a

Référence : P6XS00909

Détails

Prise mobile triphasée 32A

Une "prise mobile IP67 à 3 phases - terre 380V 32A" est un dispositif conçu pour permettre le branchement sûr d'appareils électriques dans des environnements où une protection élevée contre les intrusions de corps solides et liquides est nécessaire. Voici ce que chaque terme signifie :

Prise mobile : Il s'agit d'une prise conçue pour être utilisée de manière temporaire et mobile, généralement pour des applications où le branchement et le débranchement fréquents sont nécessaires.

IP67 : C'est un indice de protection (IP) qui indique le niveau de protection de l'équipement contre les intrusions de corps solides et liquides. IP67 signifie que la prise est complètement protégée contre la poussière et peut être immergée dans l'eau jusqu'à une profondeur spécifiée (généralement jusqu'à 1 mètre) pendant une période de temps déterminée.

3 phases - terre : Cela signifie que la prise comporte quatre contacts électriques, trois pour les phases (L1, L2, L3) et un pour la terre (E), pour les trois conducteurs de phase et le conducteur de terre d'un circuit triphasé.

380V : Cela indique la tension nominale du circuit électrique pour lequel la prise est conçue. Dans ce cas, la tension nominale est de 380 volts.

32A : Cela indique l'intensité nominale maximale du courant que la prise est conçue pour supporter en toute sécurité. Dans ce cas, l'intensité nominale est de 32 ampères.

En résumé, une prise mobile IP67 à 3 phases - terre 380V 32A est conçue pour être utilisée dans des environnements où une protection contre les intrusions de poussière et d'eau est cruciale et où une connectivité temporaire est nécessaire. Elle est spécifiquement conçue pour les connexions triphasées et peut supporter une tension de 380 volts et un courant de 32 ampères.

