

## Filtre à Air Moteur Hifi Filter SA12393

Référence : P2E10512393

### Détails

Ce filtre est un filtre à air moteur montée sur une multitude de produits de différentes marques, voir tableau des compatibilités ci-dessous.

Dimensions :

D1 : 133mm

D2 : 130mm

D3 : 130mm

H1 : 120mm

H2 : 110mm

H3 : 16mm

BRIGGS-STRATTON

26 HP INTEK V-TWIN

400000 SERIES

440000 SERIES

490000 SERIES

SERIES 7 INTEK PROFESSIONNAL 40X5

SERIES 7 INTEK PROFESSIONNAL 40X6

SERIES 7 INTEK PROFESSIONNAL 40X7

SERIES 8 COMMERCIAL TURF 44T8

SERIES 8 INTEK PROFESSIONNAL 44X5

SERIES 8 INTEK PROFESSIONNAL 44X7

DIXON

RAM 48

RAM 50

HUSQVARNA

RC 320 TS AWD

TC 293T

TC 338

JOHN DEERE

LA 155

LA 165

LA 175

X 130 R

Z 225

Z 245


Z 425

MULTIONE

MK

STIGA

PARK PRO 740 IOX



Caractéristiques	
Affectation	BRIGGS-STRATTON : 26 HP INTEK V-TWIN , 400000 SERIES , 440000 SERIES , 490000 SERIES , SERIES 7 INTEK PROFESSIONNAL 40X5 , SERIES 7 INTEK PROFESSIONNAL 40X6 , SERIES 7 INTEK PROFESSIONNAL 40X7 , SERIES 8 COMMERCIAL TURF 44T8 , SERIES 8 INTEK PROFESSIONNAL 44X5 , SERIES 8 INTEK PROFESSIONNAL 44X7   DIXON : RAM 48 , RAM 50   HUSQVARNA : RC 320 TS AWD , TC 293T , TC 338   JOHN DEERE : LA 155 , LA 165 , LA 175 , X 130 R , Z 225 , Z 245 , Z 425   MULTIONE : MK   STIGA : PARK PRO 740 IOX
Type	Filtre à air
D1 (mm)	133
H1 (mm)	120.00 mm

D2 (mm)	130 mm
D3 (mm)	130
Types de produits	FILTRE A AIR MOTEUR
Montage sur marque	BRIGGS-STRATTON, DIXON, HUSQVARNA, JOHN DEERE, MULTIONE
H3 (mm)	16 mm
Quantité dans conditionnement de vente	1
recherche WEB	276890   593240   593435   792105   585449901   GY 21057   MIU 11515   SL 1148   WA 10438
H2 (mm)	110 mm