




Boitier a-624a 62401 2

Référence : P2B70112512

Détails

Capacité 0,45 GL-5 80W-90 l
 Contient de l'huile Non
 Axe Y 1 3/8" (6) (A)
 Engrenage, multiplicateur 41 - 42
 Régime d'entrée (Rpm) 540 r/min
 Poids à vide 17 kg
 Engrenage, démultiplicateur 51 - 52
 Puissance (entrée) PK / kW, multiplicateur 25.8 / 35 kW/HP
 Vidage 500 h
 Démultiplicateur 6,9 : 1
 Axe d'entrée, multiplicateur Y
 Axe d'entrée, démultiplicateur X
 Matériel du logement Fonte GG25
 Puissance d'entrée KW/HP réduction 7.4 / 10 kW/HP
 Couple de sortie DaNm 87 daNm
 Augmentation couple de sortie DaNm 6.3 daNm
 Multiplicateur 1 : 6,9
 Axe X 1 3/8" (6) (B)

Capacité 0,45 GL-5 80W-90 l
 Contient de l'huile Non
 Axe Y 1 3/8" (6) (A)
 Engrenage, multiplicateur 41 - 42
 Régime d'entrée (Rpm) 540 r/min
 Poids à vide 17 kg
 Engrenage, démultiplicateur 51 - 52
 Puissance (entrée) PK / kW, multiplicateur 25.8 / 35 kW/HP
 Vidage 500 h
 Démultiplicateur 6,9 : 1
 Axe d'entrée, multiplicateur Y
 Axe d'entrée, démultiplicateur X
 Matériel du logement Fonte GG25
 Puissance d'entrée KW/HP réduction 7.4 / 10 kW/HP
 Couple de sortie DaNm 87 daNm
 Augmentation couple de sortie DaNm 6.3 daNm
 Multiplicateur 1 : 6,9
 Axe X 1 3/8" (6) (B)



Caractéristiques	
Types de produits	BOITIER TRANSMISSION
Quantité dans conditionnement de vente	1