

Chargeur de batterie wattmatic 100 15-100ah 6-12v

Référence : P2A3028145

Détails

Ce chargeur de batterie automatique permet la recharge de batterie au plomb à électrolyte liquide ou gel 6 et 12V sur véhicule léger et utilitaire.

Le chargeur de batteries WATTMATIC 100 est un chargeur de batterie automatique sans surveillance.

Il charge à 100% tous types de batteries au plomb ou gel 6-12 V mais aussi des batteries AGM.

Il est alimentaté en 230 V.

Il permet une charge sans déconnecter la batterie tout en protegeant l'électronique embarquée.

Il assure la protection contre les inversions de polarité ou les erreurs de tension batterie.

Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge.

2 allures de charge.



Caractéristiques	
Modèle	WATTMATIC 100
Dimensions (mm)	240x260x130 mm
Tension (V)	6/12 V
Consommation énergétique	170W
Longueur de câble (m)	1.5 m
Indice de protection	IP21
Câble alimentation (m)	1.3 m
Capacité maxi batterie (Ah)	100 Ah
Capacité mini batterie (Ah)	15 Ah
Nbre programme	2
Coupure automatique	Oui
Pour batterie	Plomb (liquide ou gel)
Types de produits	CHARGEUR BATTERIE
Courant charge (A)	3 - 5 A
Quantité dans conditionnement de vente	1